



LITHIUM LT-13 12V WireLess

El LITHIUM LT-13 12V Wireless de Solter es un arrancador de batería de litio que combina alta eficiencia, seguridad avanzada y un diseño compacto. Con **10.000 mAh** de capacidad y **500A de pico de corriente**, este dispositivo es ideal para arrancar motores de gasolina hasta 3.0L y diésel hasta 2.0L. Diseñado para ofrecer **protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobrecargas**, garantiza un arranque seguro en cualquier circunstancia. Además, su **integración de carga inalámbrica, múltiples puertos USB y linterna LED multifunción** lo convierten en un accesorio imprescindible para conductores y profesionales.

Principales Características:

- ❑ **Alto rendimiento en arranque:** Con **10.000 mAh**, ofrece **200A** de arranque y **500A de pico**, garantizando encendidos rápidos en coches, motos y vehículos utilitarios de gasolina y diésel de mediana cilindrada.
- ❑ **Carga inalámbrica integrada:** Diseñado con **tecnología Qi de 10W**, permite **cargar teléfonos móviles y otros dispositivos sin necesidad de cables**, ofreciendo mayor comodidad y versatilidad en cualquier situación.
- ❑ **Powerbank multifuncional:** Incluye **tres salidas USB (5V/3A, 9V/2A, 5V/2.1A)** para **recargar teléfonos, tablets y otros dispositivos electrónicos**. Capaz de recargar un smartphone hasta 5 veces con una sola carga.
- ❑ **Modo BOOST para baterías descargadas:** Cuando la batería del vehículo está demasiado baja, el LT-13 activa el **modo BOOST**, permitiendo una **descarga de energía optimizada para garantizar el arranque sin daños al sistema eléctrico**.
- ❑ **Protección avanzada y seguridad total:** Equipado con un sistema de **protección contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrecargas y picos de voltaje**,
- ❑ **Diseño compacto y resistente:** Con **0,44 kg y 164 x 86 x 33 mm**, es **fácil de transportar** y su estructura reforzada garantiza alta durabilidad.
- ❑ **Linterna LED con tres modos de iluminación:** Perfecta **para emergencias nocturnas**, su linterna LED integrada ofrece modo normal, **intermitente y SOS**, proporcionando visibilidad en condiciones adversas.
- ❑ **Un arrancador de alto rendimiento con lo último en tecnología y seguridad.** Diseñado para quienes buscan fiabilidad en cualquier momento y lugar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Capacidad de arranque	200A (500A max.)
Voltaje de arranque	12V
Tipo batería	LiCoO2
Batería	10000mAh (37Wh)
Salidas auxiliares	5 V 3A; 9V. 2A; 5V 2.1A + Wireless
Motor recomendado	Gasolina 3L
Motor recomendado	Diésel 2L
Tipo conector de carga	USB

Estructurales	
Peso	440g
Dimensiones	164x86x33mm